

Osposobljavanje blagajne za rad (GPRS model):

Preuzmite sve programe i uputstva sa stranice Digitrona. <http://download.digitron.hr>

Instalirati USB driver FDUSBx na vašem računalu.

Imate pet modova u blagajni.

Po modovima u blagajni se krećete tipkom VD/MODE , ulazite u njih putem tipke TOTAL a iz istih izlazite kombinacijom tipki SH i VD/MODE.

Modovi u blagajni: 1 je mod za registraciju, 2 je mod za x izvještaj, 3 je mod za dnevni izvještaj, izvještaj po artiklima, po odjelima, po operaterima, 4 je mod za ručno programiranje kase, 5 je mod za servis.

Važno: Nije moguće upotrebljavati dvije Digitronove aplikacije u isto vrijeme tako da u jednom trenutku samo jedna od njih može biti podignuta.

SIM kartica bez PIN zaštite koristi se u našim uređajima. Prije svega SIM karticu provjeriti putem mobilnog telefona dali je PIN zaštita isključena. Ako nije molimo da to uradite putem mobilnog telefona.

Nakon onemogućavanja PIN zaštite na SIM kartici karticu treba staviti u blagajnu. U blagajni D110 SIM kartica se ubacuje na poziciju koja se nalazi na ploči Moda za Komunikaciju. Za pristup pločici Moda za Komunikaciju na Blagajni D110 trebate lagano podignuti glavnu ploču uređaja i odmah će vam biti vidljiva pločica Moda za Komunikaciju na kojoj se nalazi u koje će te staviti SIM karticu. Kučiste za SIM karticu lagano se gurnete na desno , lagano se podigne, ubaci se kartica i ponovo se vrati u prijašnju poziciju laganim pomakom na lijevo.

Kod blagajne D120 pozicija za SIM karticu je ispod prednjeg displeja kad se podigne gornje kučište blagajne

Procedura:

1. Ako ste u najvišem nivou rada blagajne gdje možete šetati po modovima pritiskom na tipku VD/MODE ići do moda 5 (brojka 5 je ispisana na ekranu blagajne) ući u mod 5 pritiskom na tipku TOTAL. Nakon toga pritisnuti tipku PLU pa odjel 1 (1. (D1 na D120)). Na ekranu blagajne se ispisuje SIG on.
2. Spojiti USB kablove sa pc-a na kasu.
3. Podignuti program CertLoader (provjerite dali je uspostavljena veza sa kasom. U doljnjem desnom kutu aplikacije ispisano je dali je veza uspostavljena ili nije). Ako je veza uspostavljena u aplikaciju upišite sve potrebne podatke pa pritisnite Save (nesmije se pojaviti greška nakon spremanja podataka pritiskom na gumb Save). Napomena: Zatvorite program CertLoader prije pokretanja sljedećeg.
4. Podignuti program Fisc i provjerite dali je veza sa kompjuterom uspostavljena (ispisano u desnom kutu aplikacije) i u njemu pritiskom na gumb "GPRS Settings" podesiti APN, Username i Password vašeg operatera koju će koristiti kasa pa pritisnite gumb OK. Dva puta stisnuti tipku C na blagajni kako bi se vratili u prvi nivo 5-og moda. Pokušati ECHO test na server sa tipkom PY1 Ako je test uspješan izaći iz moda za servis tipka SH pa VD/MODE. Zatvorite program Fisc.
5. U programu fisc i pritisnuti na gumb Fiscal start. Otvori se prozor sa podacima proizvođača kase, tvorničkim postavkama poreza i serijskim brojem uređaja (kopirajte si tvornički broj kase tako da označite broj u textualnom polju pa pritiskom na tipkovnici tipke ctrl(držite ju stisnutu) pa pritisnite tipku c ili desnim klikom miša na označeni broj u textualnom

polju pa kopiraj ili si je zapišite na papir ). U njemu pritisnuti ok. Otvara se drugi prozor, tu upisati serijski broj kase(uređaja) i OIB klijenta i pritisnite ok. Otvara vam se prozor u kome vam se poručuje da će se inicializirati sd kartica, kliknete ok. Tad se inicializira SD kartica (to je vidljivo na blagajni koja počinje odbrojavati). Nakon završenog procesa inicijalizacije kasa ispise listić sa porukom puštena u rad.

6. Sad u fisc-u pritiskom na gumb Podatci o poslovnom prostoru (ispisuje se listić sa trenutnim podacima u kasi ako je kasa povezana sa računalom) i podesiti podatke o poslovnom prostoru (bez znakova čćžšđ i .) pa pritisnite gumb ok. Tad se blagajna povezuje (vidljive su hodajuće crtice na ekranu blagajne) sa PU i registrira poslovni prostor. Ako ne dođe do greške i podigne se prozor sa ispisom OK operacija je uspjela.

7. Napomena: u kasi ima 10 operater svaki ima ime OPERATER i imaju lozinku (lozinka 1 za OPERATERA 1, 2 za OPERATERA 2 i tako dalje do 10). U fisc-u pritiskom na gumb Set operater password i podesite lozinke operatera (mogući operateri od 1 do 10). Nakon toga pritisnite na gumb Set operater name i podesiti operatere, njihova imena i njihove OIB-e. Nakon tih postupaka blagajna treba komunicirati prema poreznoj upravi i dobivati nazad JIR naravno ako se u mode za registracije prijavite sa operaterom kome je određen OIB.

Administraciju artikla i odjela se vrši putem aplikacije PLU Manager\_....