

Osposobljavanje blagajne D130 ethernet za rad:

Preuzmite sve programe i uputstva sa stranice Digitrona.

<http://download.digitron.hr>

Instalirati USB driver FDUSBx na vašem računalu.

Imate pet modova u blagajni.

Po modovima u blagajni se krećete tipkom MODE , ulazite u njih putem tipke TOTAL a iz istih izlazite tipkom MODE.

Modovi u blagajni: 1 je mod za registraciju, 2 je mod za x izvještaj, 3 je mod z-izvještaj, 4 je mod Programiranje, 5 je mod Servis.

Važno: Nije moguće koristiti dvije Digitronove aplikacije u isto vrijeme.

Procedura:

1. Ako ste u najvišem nivou rada blagajne gdje možete šetati po modovima pritiskom na tipku MODE ići do moda 5 (SERVINI MOD je ispisana na ekranu blagajne) ući u SERVINI MOD pritiskom na tipku TOTAL. Nakon toga pritisnuti tipku PLU pa odjel 5 (D5). Na ekranu blagajne se ispisuje "SIG Ethernet on".
2. Spojiti USB kablove sa pc-a na kasu.
3. Podignuti program CertLoader (provjerite dali je uspostavljena veza sa kasom. U donjem desnom kutu aplikacije ispisano je dali je veza uspostavljena ili nije). Ako je veza uspostavljena u aplikaciju upišite sve potrebne podatke pa pritisnite Save (nesmije se pojaviti greška nakon spremanja podataka pritiskom na gumb Save). Napomena: Zatvorite program CertLoader prije pokretanja sljedećeg.
4. Umetnite UTP mrežne kablove u blagajnu kojima je drugi kraj spojen u Router koji dijeli adrese (DHCP). Blagajna će se automatski konfigurirati za radi na toj lokalnoj mreži
5. Podignuti program fisc i pritisnuti na gumb Fiscal start (prije odredite zaglavlje i porez). Otvori se prozor sa podacima proizvođača kase, tvorničkim postavkama poreza i serijskim brojem uređajai (kopirajte si tvornički broj kase tako da označite broj u textualnom polju pa pritiskom na tipkovnici tipke ctrl(držite ju stisnutu) pa pritisnite tipku c ili desnim klikom miša na označeni broj u textualnom polju pa kopiraj ili si je zapišite na papir). U njemu pritisnuti ok. Otvara se drugi prozor, tu upisati serijski broj kase(uređaja) i OIB klijenta (Certifikata) i pritisnite ok. Otvara vam se prozor u kojim vam se poručuje da će se inicializirati sd kartica, kliknete ok. Tad se inicializira SD kartica (to je vidljivo na blagajni koja počinje odbrojavati). Nakon završenog procesa inicijalizacije kasa ispise listić sa porukom puštena u rad(ako je na kasi prethodno napravljen Fiskal Start SD kartica se neće inicializirati. Taj je proces obavezan samo prvi put kad se radi Fiskal Start).
6. Sad u fisc-u pritiskom na gumb Podatci o poslovnom prostoru (ispisuje se listić sa trenutnim podacima u kasi ako je kasa povezana sa računalom) i podesiti podatke o poslovnom prostoru (bez znakova ččžšđ i .) pa pritisnite gumb ok. U polje specifična namjena obavezno staviti oib Digitrona (84493255348). Tad se blagajna povezuje (vidljive su hodajuće crtice na ekranu blagajne) sa PU i registrira poslovni prostor. Ako ne dođe do greške i podigne se prozor sa ispisom OK operacija je uspjela.
7. Napomena: u kasi ima 10 operater svaki ima ime OPERATER i ima lozinku(lozinka 1 za OPERATERA 1, 2 za OPERATERA 2 i tako dalje do 10). U fisc-u pritiskom na gumb Set operatoo password i podesite lozinke operatera (mogući operateri od 1 do 10). Nakon toga pritisnite na gumb Set operater name i podesiti operatere, njihova imena i njihove OIB-e. Nakon tih postupaka blagajna treba komunicirati prema poreznoj upravi i dobivati nazad JIR, naravno ako se u mode za registracije prijavite sa operaterom kome je određen OIB. Administraciju artikla i odjela se vrši putem aplikacije PLU Manager_...