

Uputstva za promjenu firmware-a za Mod za komunikaciju blagajne D110

1. Upalite blagajnu i uđite u mode 5(u modove ulazite sa tipkom TOTAL a iz njih izlazite tipkom SH pa VD/MODE).
2. Pritisnite na tipku PLU->SH->1.(1. je tipka odjela 1). Na ekranu se ispisuje Sld on.
3. Spojite odgovarajuće kablove sa kompjutera na blagajnu.
4. Podignite program Flash Loader i kliknite Next.
5. Pojavljuje vam se zeleni semafor i gumb Remove protection. Klikni na taj gumg da bi skinuli zaštitu tako da možete ubaciti firmware, pa kliknite Next. U sljedećem prozoru kliknite Next.
6. Sad u polje download to device odaberite firmware za D110 pa kliknite next
7. Nakon završenog procesa downlod-a izađite iz moda za download na blagajni pitiskom na tipku C 2 puta.